

AP18000ENW

Generador de Energía de 18000 Watts



- Motor OHV de 999cc de alto desempeño de cilindros gemelos para un suministro robusto de energía.
- Tanque de gasolina de 60 L para largas jornadas de trabajo.
- Switch de 3 posiciones con encendido electrónico. Su diseño mecánico favorece la seguridad.
- Función de voltaje dual (127V/220V) para cumplir con múltiples necesidades de carga y aplicaciones.
- Diseño portátil con ruedas y manillar retráctil
- Función de carga DC compatible con múltiples aplicaciones.
- Centro de datos para monitorear: Voltaje, frecuencia y tiempo de trabajo.
- Panel de control multifuncional con protectores para outlets.



18000

WATTS DE
ARRANQUE

16600

WATTS
CONTINUOS


A small black icon of a gas pump with a nozzle, located inside a red square.

AP18000ENW

Generador de Energía de 18000 Watts



Modelo	AP18000ENW
Tipo de Motor	OHV de 999cc, 4 tiempos y cilindros gemelos
Combustible	Gasolina
Watts de Arranque / Continuos (Gasolina)	18000/16600
Sistema de Arranque	Arranque Electrónico
Tecnología <i>Fuel Sense</i>	Sí
Apagado automático por altos niveles de CO	Sí
Voltaje AC	127/220V
Tipo de Alternador	AVR con escobillas
Tanque de Gasolina	60 L
Tiempo de trabajo al 50% de carga (Gasolina)	Hasta 4.5 Hours
Salidas AC	5-20R Duplex (20A, 127V) 2xL5-30R (30A, 127V)
Centro de datos	Sí (Volt - Hz - Horas)
Ruedas	10" libres de aire
Manillar	Retráctil de 1 pieza
Incluido	Embudo, Kit de herramientas, Manual, Guía de inicio rápido
Garantía	2 años
Dimensiones Cartón (LxWxH)	950*670*970mm
Peso del paquete	200kg



- Embudo
- Kit de herramientas
- Manual
- Guía de inicio rápido

