

AX3500

Generador de 3500W



- 3,500 Watts de arranque - 2,800 Watts continuos
- Tanque de gasolina de 14.3 Litros (3.8 Gal)
- 13 horas de trabajo continuo al 50% de carga
- Data center para monitorear Voltaje, frecuencia y tiempo de trabajo
- Panel de control multifuncional con protectores para outlets
- Marco de acero tubular reforzado para uso rudo
- 2 años de Garantía
- Equipado con alarma de bajo nivel de aceite




AX3500

Generador de 3500W



Modelo	AX3500
Tipo de Motor	Motor de 1 Cilindro de 212cc - OHV de 4 tiempos
Tipo de combustible	Gasolina
Watts de arranque / Continuos	3500/2800
Sistema de arranque	Arranque en retroceso
Fases	Monofásico
Tecnología de bajo ralentí	Sí
Voltaje AC	120/240V
Tipo de Alternador	Imán permanente
Alternador completamente de Cobre	Sí
Distorsión armónica total (THD)	Menos del 25%
Tanque de Gasolina	14.3 L (3.8 Gal)
Tiempo de trabajo (50% Carga)	Hasta 13 horas
Salidas AC+	1*5-20R GFCI(120/240V30A) 2*AC 120V 20A
Centro de datos	Sí
Kit de ruedas	No
Incluido	Aceite, Embudo, Llave de bujías, Manual y Guía de inicio rápido
Garantía	2 años
Paquete (LargoxAnchoxAlto)	61.9 cm x 54 cm x 84.9 cm (24.4 in x 21.26 in x 33.46 in)
Peso de la Unidad	38 kg (83.8 lbs)



- Aceite
- Embudo
- Llave de bujías
- Guía de inicio rápido
- Manual

