

GXS18000R

Generador de 18000W




- 18,000 Watts de arranque - 14,500 Watts continuos
- Tanque de gasolina de 54.5 L
- 11 horas de trabajo continuo al 50% de carga
- Kit de ruedas integrado
- Marco retráctil con forma de H y barras protectoras
- Data center para monitorear Voltaje, frecuencia y tiempo de trabajo
- Panel de control multifuncional con protectores para outlets
- Protección contra bajo nivel de aceite
- Marco de acero tubular reforzado para uso rudo
- Batería incluida
- 3 años de Garantía



18000 WATTS DE ARRANQUE

14500 WATTS CONTINUOS





7 Salidas




GXS18000R

Generador de 18000W



Modelo	GXS18000R
Tipo de Motor	Motor de 2 Cilindros en V con 744cc - OHV de 4 tiempos
Certificaciones	EPA, PGMA
Tipo de combustible	Gasolina
Watts de arranque / Continuos	18000/14500
Sistema de arranque	Arranque manual, Arranque electrónico, Arranque remoto
Tecnología de bajo ralentí	Sí
Protección contra bajo nivel de aceite (Sensor CO)	Sí
Voltaje AC	120/240V
Tipo de Alternador	Imán permanente
Alternador completamente de Cobre	Sí
Distorsión armónica total (THD)	Menos del 25%
Tanque de Gasolina	54.5 L
Tiempo de trabajo (50% Carga)	Hasta 11 horas
Salidas AC+	2x5-20R GFCI (20A, 120V) - 2xL5-30R (30A, 120V) - 2xL14-30R (30A, 120/240V) - 1x14-50R (50A, 120/240V)
Centro de datos	Sí, con múltiples parámetros
Kit de ruedas	Kit de ruedas incluido con Manillar retráctil en forma de H y barras protectoras
Incluido	Aceite, embudo, Kit de herramientas, Control remoto, Cargador de batería, Manual y Guía de inicio rápido
Garantía	3 años
Cartón LargoxAnchoxAlto	90.5 cm x 68.0 cm x 84.0 cm (35.6 in x 26.8 in x 33.1 in)
Peso de la Unidad	240 kg (529.2 lbs)



- Botella de Aceite
- Embudo
- Kit de herramientas
- Control remoto
- Cargador de batería
- Manual y Guía de inicio rápido



www.aipowermexico.com
AIPOWER, S DE R.L. DE C.V.
Rubén Darío 39, 5B, Polanco V
sección, Miguel Hidalgo, CDMX
C.P. 11560

Tel: (52) 55-4318-4049



Ai Power México

