

AX6250


Generador de 6250W



- 6,250 Watts de arranque - 5,000 Watts continuos
- Tanque de gasolina de 25 Litros (6.6 Gal)
- 11.5 horas de trabajo continuo al 50% de carga
- Data center para monitorear Voltaje, frecuencia y tiempo de trabajo
- Panel de control multifuncional con protectores para outlets
- Marco de acero tubular reforzado para uso rudo
- 2 años de Garantía
- Equipado con alarma de bajo nivel de aceite



Modelo	AX6250
Tipo de Motor	Motor de 1 Cilindro de 322cc - OHV de 4 tiempos
Tipo de combustible	Gasolina
Watts de arranque / Continuos	6250/5000
Sistema de arranque	Arranque en retroceso
Tecnología de bajo ralenti	Sí
Voltaje AC	120/240V
Tipo de Alternador	Imán permanente
Alternador completamente de Cobre	Sí
Distorsión armónica total (THD)	Menos del 25%
Tanque de Gasolina	25 L (6.6 Gal)
Tiempo de trabajo (50% Carga)	Hasta 11.5 horas
Salidas AC+	1*5-20R GFCI(20A,125V) 1*L5-30R(30A,125V) 1*L14-30R(125/250V30A)
Centro de datos	Sí
Kit de ruedas	Incluido, con manillar retráctil en forma de H
Incluido	Aceite, Embudo, Desarmador, Llave de bujías, Manual y Guía de inicio rápido
Garantía	2 años
Paquete (LargoxAnchoxAlto)	61.9 cm x 54 cm x 84.9 cm (24.4 in x 21.26 in x 33.46 in)
Peso de la Unidad	62 kg (136.7 lbs)



- Aceite
- Embudo
- Desarmador
- Llave de bujías
- Manual y Guía de inicio rápido

